

# Instruktion SportIdent för Jösse, Hierne, Mangen, Åmotfors och Årjäng

*Uppdaterad 2014-03-24*

Samtliga kontrollenheter är färdiga så att de är klara för bruk, dvs du behöver inte göra annat än att sätta ut dessa i skogen. Enheterna startar automatiskt vid första stämplingen och stänger automatiskt av sig själva 2 timmar efter senaste stämpling.

## Kodsiffror

Tillgängliga kodsiffror:

Hierne och Åmotfors: 51 till 75 (ej 66 och 68).

Jösse och Mangen: 117 till 142 och 200.

Årjäng: Har från 31 och uppåt.

## Skrivaren (tisdagar)

Nyinköpt 2013. Instruktion kommer framöver.

## Skrivaren (torsdagar)

Skrivaren måste laddas om det inte finns tillgång till ström vid träningen. För att göra detta ska strömsladden kopplas till skrivaren. Tryck därefter in av/på-knappen cirka 5 sekunder tills den gröna lampan börjar blinka. Laddningen är klar när den gröna lampan lyser med fast sken. Laddningen tar cirka 10 timmar. Batteriet drar ur när det inte används så se till att inte ladda för långt i förväg.

Strax innan förste deltagare kommer i mål ska skrivaren förberedas och startas enligt följande:

1. Skrivaren kopplas ihop med den svarta Basenheten med sladd.
2. Den svarta Basenheten ska startas med magneten.
3. Den svarta Basenheten ska tömmas på data med brickan "clear backup".
4. Starta printern.

## Frågor

Vid frågor kontakta

OK Hierne: Stefan Vårli 070-673 47 91

OK Jösse: Anders Johansson 0570-132 31

OK Mangen: Thomas Gabrielsson 0570-311 81

Åmotfors OK: Olle Beckius 0571-303 88

Årjängs OK: John Larsson 0573-100 90